

**Funksjonssikker Brannalarmkabel JE-H(St)H
FE180/PH120, med jordtråd**


Brannvarslingskabel, signalkabel til brannvarslingsannlegg.
Halogenfri signalkabel, revolvert med jordtråd, til fast opplegg
innendørs. Utendørs med ekstra beskyttelse.
Ferdig merket.



Oppbygning:	Parkabel, massive ledere sort/rød, hvit/grønn/rød ytterkappe, folieskjerm
Jordtråd:	0,8 mm
Isolasjon indre/ytre:	Silikongummi / Halogenfri polymer
Dimensjon:	1 mm ²
Antall ledere:	2 ledere (1 par)
Jordleder:	Ja
Testspenning:	1,5 kV
Driftspenning Uo/U:	300V
Temperaturområde:	Operativ temperatur -30 til +90 °C, Installasjonstemperatur -10 til +90 °C
Flamme test:	IEC6032-1-2, IEC60332-3-24
Røyktett:	IEC61034-1/2
Korrosivegasser:	IEC60754-1/2
Brannmotstand:	IEC60331-21, EN50200 (PH120)
Revolving:	14 ganger pr meter

El.Nr	Varetekst	Antall ledere / Tverrsnitt
1004059	Funksjonssikker Brannalarmkabel Rød m/j 1x2x1mm ² Brann/nødly	2 x 1/1 mm ²
1004060	Funksjonssikker Brannalarmkabel Grønn m/j 1x2x1mm ² Talevar	2 x 1/1 mm ²
1004061	Funksjonssikker Brannalarmkabel Hvit m/j 1x2x1mm ² u/print	2 x 1/1 mm ²